

Bluetooth ワットチェッカー

Bluetoothワットチェッカー


RS-BTWATTCH2

電圧 電流 電力



※ファームウェア Ver.2.02以降で対応
 (「BTワットチェッカー」アプリで更新)

Bluetooth
 (Advertise)



ゲートウェイ、アプリなど

Advertiseでの計測通知

計測値を30秒間隔またはリレー-ON/OFFボタンを押した時に更新して通知するAdvertiseデータ列

0x0201050BFF600B01F50304040E00010F094254574154544348325F36343536

Manufacturer Specific データ

00x600B01F50304040E0001

オフセット	項目名	データタイプ	例	単位
0	Company ID	16進文字列	0x0B60:RATOC Systems	
1		下位バイト	0B	
2	リレーの状態 OFF:0x00 / ON:0x01	符号なし1バイト	01	リレーの状態 ON
3	電圧の10倍値	符号なし2バイト	F5	V
4		下位バイト	0x03F5 →	
5		上位バイト	1013÷10 = 101.3	
6	電流	符号なし2バイト	04	mA
7		下位バイト	0x0404 →	
8		上位バイト	1028mA	
9	電力の1000倍値	符号なし3バイト	0E	W
10		下位バイト	0x1000E →	
11		中位バイト	65551÷1000 =	
12		上位バイト	65.551W	



Device Name

0x4254574154544348325F36343536 [BTWATTCH2_6456]



RS-BTWATTCH2
 製品情報



採用実績など
 法人様向け情報



法人様専用お問い合わせ

ラトックシステム株式会社 東京支店
 コーポレート・ソリューショングループ

メールでの
 お問い合わせ

rs-solution@ratocsystems.com



フォームからの
 お問い合わせ

https://sol.ratocsystems.com/contact/



お電話でのお問い合わせ
 TEL:03-5847-7600(代)



ラトックシステム株式会社

本社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F
 東京支店 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8 6階
 U R L <https://sol.ratocsystems.com/> (IoTソリューション公式サイト)

ラトックシステム
 公式サイトはこちら

